

ИНСТРУКЦИЯ ПО БАЗОВОЙ НАСТРОЙКЕ MIKROTIK

1. На оборудовании Mikrotik выполнены базовые настройки для подключения пользователей к сети Internet.

2. Подключение к Internet

- кабель интернет-провайдера подключить в порт-1 маршрутизатора (порты промаркированы сверху)
- соединить компьютер и любой из портов 2-5 патчкордом или подключится к сети по WiFi (сеть Mikrotik, по умолчанию без пароля)
- при правильно выполненном подключении появится соответствующая индикация.



- После указанных действий у вас появится доступ к Интернет по беспроводной и проводной сети.
- Если интернет не появился позвоните в поддержку вашего интернет провайдера и уточните настройки соединения.

3. Настройки дополнительных параметров

- подключить компьютер к устройству по кабелю или через WiFi сеть.
- ввести в адресной строке браузера стандартный IP-адрес Mikrotik 192.168.88.1
- в открывшийся форме ввести логин: admin, поле пароль оставить пустым.
или
- подключится к устройству через программу Winbox.

Скачать Winbox можно по ссылке <http://www.mikrotik.com/download> в разделе Useful tools and utilities. Программа автоматически обнаружит ваше устройство если компьютер подключен к нему по кабелю или через WiFi сеть.

4. Изменение пароля на WiFi-сеть.

По умолчанию пароля на WiFi-сеть нет, чтобы установить пароль необходимо подключится к устройству и произвести настройки:

1. Открываем меню **Wireless**.
2. Открываем вкладку **Security Profiles**;
3. Нажимаем кнопку Add (красный крестик);
4. В новом окне в поле **Name**: указываем имя профиля безопасности (можно указывать любое латиницей);
5. Для лучшей безопасности оставляем только регистрацию по протоколу **WPA2 PSK**;
6. В поле **WPA2 Pre-Shared Key** вводим пароль для доступа к Wi-Fi точке (минимум 8 символов);
7. Для сохранения настроек нажимаем кнопку **OK**.
8. Переходим во вкладку **Interfaces**
9. Делаем двойной клик на интерфейсе **wlan1**, чтобы зайти в его настройки;
10. Переходим на вкладку **Wireless**;
11. В списке **Security Profile** выбираем имя профиля безопасности, в котором мы создавали пароль для доступа к Wi-Fi точке;
12. Опционально в поле **SSID** можем изменить название точки доступа.
13. Нажимаем кнопку **OK** для сохранения настроек.